





ThinBoot ZERO Type D スペック表

2020年1月

タイプ	A4ノート	B5ノート	2-in-1	コンパクトデスクトップ
ベースモデル	 Latitude 3500	 Latitude 3301	 Inspiron 11 3195 2in1	 OptiPlex 3070 micro
プロセッサ	インテル® Celeron、Core i3、Core i5など用途に応じて要ご相談	インテル® Core i3、Core i5など用途に応じて要ご相談	第7世代 AMD A9-9420e プロセッサ Radeon™ R5 グラフィックス付き	インテル® Core i3、Core i5など用途に応じて要ご相談
メモリー	4GB以上	4GB以上	4GB以上	4GB以上
フラッシュメモリー	128GB以上	128GB以上	64GB以上	128GB以上
ディスプレイ	15.6インチ HD (1366 x 768) 非光沢 非タッチ、カメラ & マイク、WLAN Capable	13.3インチ HD (1366 x 768) 非光沢 非タッチ、カメラ & マイク、WLAN/WWAN Capable	11.6インチ HD (1366 x 768) LED/バックライト タッチディスプレイ	—
ネットワーク	インテル® デュアル バンド ワイヤレス AC 9560 (802.11ac) 2x2 + Bluetooth 5.0 + RJ45	インテル® デュアル バンド ワイヤレス AC 9560 (802.11ac) 2x2 + Bluetooth 5.0	802.11ac 1x1 WiFi + Bluetooth	Qualcomm® QCA9377 デュアル-バンド 1x1 802.11ac ワイヤレス MU-MIMO + Bluetooth 4.1 付き (内蔵 Antenna 付き) + RJ45
バッテリー駆動時間	—	—	—	—
インターフェイス	1 x SIMスロット(オプション) 1 x SD 3.0メモリー カードリーダー 1 x USB 2.0 2 x USB 3.1 Gen 1 (1ポートはPowerShare対応) 1 x USB Type C 3.1 Gen 1 (電源供給およびDisplayPort対応) 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 1 x RJ-45 1 x ユニバーサル オーディオ ジャック 1 x DC入力(4.5mm)	1 x uSIMカード トレイ(ブラックシャーシのみ) 1 x MicroSD 3.0カード リーダー 1 x USB 3.1 Gen 1 1 x USB Type C™ 3.1 Gen 1(電源供給およびDisplayPort対応) 1 x HDMI 1.4 1 x ユニバーサル オーディオ ジャック 1 x DC入力(4.5mm)	1 x MicroSDカード リーダー 2 x USB 2.0 1 x USB 3.1 Gen 1 1 x HDMI v1.4a 1 x ヘッドフォン/マイク 1 x DC入力(4.5mm)	6 x 外付USB : 4 x 3.1(2 x 前面/2 x 背面) + 2 x 2.0(2 x 背面) 1 x RJ45 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x ユニバーサル オーディオ ジャック(側面) 1 x ライン出力(前面) 1 x オプション ポート (シリアル/シリアル + PS2/DisplayPort/HDMI 2.0/VGA) 1 x 電源コネクタ
サイズ (H x W x D)	18.0mm x 378.66mm x 255.2mm	16.8mm x 307.6mm x 204.5mm	17.3~19.15mm x 287.4mm x 197.78mm	182mm x 36mm x 178mm
重量	最小重量 : 1.98 kg	最小重量: 1.18 kg	最小重量: 1.16 kg	最小重量: 1.18 kg
その他	※以下すべてオプションとなります。 フルHDタッチ画面、指紋認証リーダー(電源ボタン)、赤外線カメラ	※以下すべてオプションとなります。 フルHDタッチ画面、指紋認証リーダー(電源ボタン)	HDカメラ(720p)	—

上記ラインアップは標準モデルとなります。標準モデル以外の端末をご希望の場合は、お問い合わせください。

ThinBoot ZEROの全ラインアップの無償貸し出しサービス(検証期間：2週間)を提供しています。実際の操作感や運用を想定した管理などを導入前に検証いただけます。ご希望の方は、S&Iまでお問い合わせください。また、お見積もりや上記以外のスペックの端末をご希望の場合もお気軽に相談ください。

エス・アンド・アイ株式会社 〒103-8507 東京都中央区日本橋箱崎町30-1 Tel : 03-5623-7353 Mail : info@sandi.co.jp

記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。記載されている内容は、2020年1月時点での情報に基づきます。内容は予告なく変更することがあります。

sandi